



HP LaserJet série M2727 MFP (CB532A) - Spécifications & Garantie



Caractéristiques système	
Fonctions	Impression noir et blanc, copie noir et blanc, télécopie noir et blanc, numérisation noir et blanc et couleur
Vitesse d'impression / processeur / mémoire	
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4)	Jusqu'à 26 ppm
Processeurs	Motorola ColdFire® V5e
Fréquence des processeurs	450 MHz
Capacité mémoire standard	64 Mo
Emplacements mémoire	1 DDR2 DIMM, 144 broches
Système d'impression	
Première page imprimée, format A4	< 10 sec
pages par mois	Imprimante : jusqu'à 15000, copieur : jusqu'à 15000, chargeur documents : jusqu'à 2250
Qualité d'impression (noir, qualité normale)	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Options d'impression recto verso	Automatique (standard)

Langages d'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3
Système de copie	
Maximum copy speed (black, A4)	Jusqu'à 26 cpm (feuille simple sur dos plat, copies multiples, vitesse de copie de l'ADF jusqu'à 17,5 cpm)
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 99
copy resolution, black graphics	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Plage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %
Résolution de copie (texte et graphiques en couleur)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Système de numérisation	
type d'analyse	A plat, chargeur automatique
résolution de numérisation améliorée	Jusqu'à 19200 ppp
Résolution de numérisation optique	Jusqu'à 1200 ppp
Format maximum de numérisation	21,6 x 29,7 cm
Taille minimale pour la numérisation	Pas de minimum
profondeur	24 bits
Color Scanning	Oui
Niveaux de gris	256
Format du fichier de numérisation	JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG
Fonctions du télécopieur	
Vitesse de télécopie (A4)	33,6 Kbps (3 s par page)
Mémorisation des pages A4	Jusqu'à 600 pages
Télécopie couleur	Non
fax resolution, best (dots per inch)	Jusqu'à 300 x 300 ppp (avec demi-teintes)
Rappel automatique	Oui
Envoi différé de télécopie	Oui
fax broadcast	119 destinations

Gestion du papier / support d'impression	
Capacité du chargeur automatique de documents	En standard, 50 feuilles
Bacs à papier standard	2
Nombre maximum de bacs à papier	3
Types de supports supportés	Papier (normal, couleur, papier à en-tête, à faible ou fort grammage, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, brut), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné
Capacité d'entrée standard	Jusqu'à 300
Capacité d'entrée maximale	Jusqu'à 550
Capacité de sortie maximale	Jusqu'à 125
Formats standard	Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, carte postale D (JIS), executive (JIS) ; Bac 2 : A5, B5 (JIS), A4 ; Chargeur automatique de documents : A4, A5
Formats spéciaux	Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 216 x 356 mm ; Chargeur automatique de documents : 127 x 127 à 216 x 381 mm
grammages recommandés	Bac 1, bac de sortie : 60 à 163 g/m ² ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents : 60 à 90 g/m ²
Gestion du papier	Bac d'alimentation de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles, ADF de 50 feuilles, bac de sortie face vers le bas 125 feuilles et acheminement direct du papier
Autres informations techniques	
Connectivité standard	Port réseau 10/100Base-T Ethernet, port Hi-Speed USB 2.0, port RJ-11 Fax, port RJ-11 line-out
Connectivité optionnelle	Aucun
Systèmes d'exploitation supportés	Windows® 2000 ; Windows® Server 2003 ; Certifié pour Windows Vista™ ; Windows® XP Edition Familiale ; Windows® XP Édition Media Center ; Windows® XP Professionnel ; Windows® XP Professionnel x64 ; Windows® XP Tablet PC ; Mac OS X v10.3 ou supérieur ; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6 ; HP-UX 10.20, 11.x ; RED HAT Linux 6.x ou supérieur ; SUSE Linux 6.x ou supérieur ; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®) ; AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame® ; Services Terminal Server

Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Via la connexion Ethernet 10/100 intégrée, prend en charge les solutions basées TCP/IP : Windows® 2000, Windows® XP Edition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Windows Vista™-64 ; services Novell® NetWare NDPS via TCP/IP uniquement sur 3.2, 4.2, 5.x, 6.x ; HP Gateway (TCP/IP raw uniquement) et passerelle LPD Novell® ; Mac OS 10.3 ou supérieur; Prise en charge de Bonjour Discovery ; RED HAT Linux 6.x ou supérieur ; SUSE Linux 6.x ou supérieur ; HP-UX 10.20, 11.x ; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes SPARC® uniquement) ; IBM® AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame® ; Windows® Terminal Services
configuration minimale du système	Windows® 2000, Windows® Server 2003 : tout processeur Pentium® II ou supérieur, 64 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB (pilote s'impression, pilote de numérisation uniquement) ; Windows® XP-32 Edition Familiale, Windows® XP-32 Professionnel : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows® XP-x64 : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows Vista™-32 Edition Familiale, Windows Vista™-32 Professionnel : processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, se référer au guide de l'utilisateur pour l'espace disque minimum, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows Vista™-64 : processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, se référer au guide de l'utilisateur pour l'espace disque minimum, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB
Panneau de commande	Affichage de 2 lignes de texte sur LCD, touches alphanumériques, touches de navigation plus 3 DEL (Configuration, gauche, entrée, droite, annuler), touches de télécopie plus 1 LED (démarrer télécopie, annuaire, volume, résolution, recomposition, touches directes, décalage), touches de copie plus 2 LED (démarrer copie, recto verso, réduction/agrandissement, plus clair/plus foncé, tri, qualité, papier, nombre de copies, réglages actuels), 2 touches de numérisation (démarrer numérisation, numériser vers).
Logiciels fournis	Boîte à outils HP FX, HP LaserJet Scan, pilote de scanner TWAIN 1.9 ou WIA, HP LaserJet Fax, Assistant de configuration de télécopie HP, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh)

Capacité du disque dur	Aucun
Consommation électrique	410 watt maximum (en activité/impression), 410 watts maximum (en activité/copie ou numérisation), 13 watts maximum (prêt/veille), 0,1 watt maximum (à l'arrêt)
Courant nominal en entrée	Tension secteur 110 à 127 V CA ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,5 A ; 220 à 240 V CA ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,6 amp
Température de fonctionnement	15 à 32,5 °C
Dimensions (l x p x h)	500 x 406 x 457 mm
Poids	17.2 kg
Contenu du carton	MFP HP LaserJet M2727nf, cordon(s) d'alimentation, cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7553A, guide de démarrage, dépliant d'assistance, CD contenant un logiciel de périphérique et un guide d'utilisateur électronique, plateau de panneau de commande, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, prise en charge de l'alimentation ADF, cordon(s) d'alimentation
Garantie	Garantie limitée d'un an

» [Return to original page](#)

[Respect de la confidentialité](#) [L'utilisation de ce site signifie que vous en acceptez les conditions](#) [Feedback au Webmaster](#)

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.